8．2．2 過去のトリップ履歴の詳細モニタ表示

状態モニタモードにおいて、過去のトリップ 1～4 を表示している時に、設定ダイヤル中央部を押すと下表のように、より詳細な情報を見ることができます。
「8.3.2 トリップ時のモニタ表示」と異なり、電源を切ったり、リセットした後でも見ることができます。

	表示内容	パネル操作	ＬＥＤ表示	動　　作
注９	過去のトリップ１		oC 1 ⇔ 1	過去のトリップ１（交互点滅）
	連続トリップ回数		n 2	OCA，OCL，Err5 については、同じトリップが連続で発生した回数（最大 31 回）を表示します。（単位：回）詳細情報は最初と最後の数値が記憶されます。
	運転周波数		o60.0	トリップ時の運転周波数を表示します。
	回転方向		Fr-F	トリップ時の回転方向を表示します。 （Fr-F：正転、Fr-r：逆転）
	運転周波数指令		F80.0	トリップ時の運転周波数指令値を表示します。
	出力電流値		C 150	トリップ時のインバータ出力電流（%／A）を表示します。
	入力電圧		V 120	トリップ時のインバータ入力電圧（直流部検出）（%／V）を表示します。
	出力電圧		P 100	トリップ時のインバータ出力電圧（%／V）を表示します。
注４	入力端子		A ,,1,1	トリップ時の制御入力端子(F,R,S1,S2,VI)の ON/OFF の状態をビット表示します。 ON の時 ：1 OFF の時：, 
注５	出力端子		0 ,11	トリップ時の制御出力端子(OUT,FM,FL)の ON/OFF の状態をビット表示します。 ON の時 ：1 OFF の時：, 
注８	累積運転時間		t8.56	トリップ時の累積運転時間を表示します。 （0.01＝1 時間、1.00＝100 時間）
	過去のトリップ１	MODE	oC 1 ⇔ 1	過去のトリップ１に戻ります。

★トリップ時のモニタ値は、検出時間の関係で、必ずしも最大値を記憶するものではありません。
注１～１１は、H-7,8 ページを参照ください。